

# ANALGOVÉ A KOMBINOVANÉ MULTIMETRY

## C.A 5001



C.A 5001

### Charakteristika

- Profesionální analogový multimetr
- Magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu
- Měření odporu
- Optický a akustický test propojení
- Měření útlumu v dB
- Indikace stavu pojistky
- Manuální volba rozsahu
- Možnost manuálního dostavení NULY

### Technická data

#### Stupnice

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 2x černá (0.30/0.100) vč. zrcátka | - měření AC a DC napětí |
| 1x zelená (0,10k)                 | - měření odporu         |
| 1x černá (0.50)                   | - měření DC proudu      |
| 1x červená (0.50)                 | - měření AC proudu      |
| 1x červená (0.22)                 | - měření dB             |

#### Měření (stupnice)

##### Stejnoseměrné napětí:

100 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V

1,5 % z měřicího rozsahu

##### Střídavé napětí:

10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V

2,5 % z měřicího rozsahu

##### Stejnoseměrný proud:

50  $\mu$ A, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A

2,5 % z měřicího rozsahu

##### Střídavý proud:

5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A

2,5 % z měřicího rozsahu

##### Kmitočtový rozsah:

40 ... 5 kHz

##### Odpor:

5  $\Omega$  ... 10 k $\Omega$ , 500  $\Omega$  ... 1 M $\Omega$

10 % z měřicího rozsahu

##### Test propojení:

< 50  $\Omega$

##### Napájení:

1x 1,5 V, IEC LR6 nebo R6

##### Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2

##### Stupeň krytí:

IP 40

##### Hmotnost/rozměry:

500 g/160 x 105 x 56 mm

### Údaje pro objednávku:

C.A 5001	P01.1965.21E
C.A 5001 s kufříkem	P01.1965.21F

Taška přes rameno (240x230x70 mm)	P01.2980.33
Přenosné pouzdro (220x180x75 mm)	P01.2980.36
Přenosný kufřík z tvrzeného plastu (270x200x65)	P01.2980.37

### Součást dodávky:

C.A 5001	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Baterie 1,5 V, IEC R6	1 ks
Návod	1 ks